HD-H101ACT-A 操作設定說明

本產品出廠設定為「AHD 1080P 30FPS」

若需調整訊號模式可「輕按」S1 / S2 按鍵進行調整

S1 : (訊號輸出模式) AHD → TVI → CVI

S2 : (分辨率 / 幀率) 720P / 25FPS → 720P / 30FPS → 1080P / 25FPS → 1080P / 30FPS

產品型號	HD-H101ACT-A
① S1 按鍵	可循環切換三種模式 : AHD / TVI / CVI
② V-OUT1	聲音輸出
③ V-OUT2	AHD / CVI / TVI 同軸訊號輸出
④ S2 按鍵	可循環切換四種模式 : 720P 25 / 30FPS、1080P 25 / 30FPS
⑤ 輸出電源	DC 12V / 1A
⑥ LED 指示燈	紅燈：電源接入後即亮燈；綠燈：HDMI連接後即亮燈
⑦ HDMI 輸入	供一路 HDMI 訊號輸入；輸入訊號為 1080p