


偽裝型攝影機

產品簡介

- 1080P AHD/CVI/TVI/CVBS 四合一輸出
- 攝影機輸出訊號可 UTC 調整
- DC12V 輸入，超低消耗電流
- **P6** 舊煙感型帶有 **TVI 同軸音**輸出可同步收音(**NEW**)
- **P6-S** 新煙感型帶有 RCA 聲音輸出可同步收音
- 施工安裝簡易，隨接即用
- 體積輕小，易於安裝隱藏



僅限 P7

產品類型

型號	P6 舊煙感型	P6-S 新煙感型	P7 PIR 感知型
外型	 TVI 同軸音	 RCA 聲音輸出	 48 pcs 不可見光 LED 燈

產品規格

型號	P6	P6-S	P7
有效像素	1920 x 1080 , 2MP		
影像輸出訊號	AHD/CVI/TVI/CVBS , UTC 可調		
鏡頭	3.6mm 針孔鏡頭		
最低照度	0.1 Lux (F1.2 , AGC ON)		
電子快門	自動		
增益控制	2D 降噪/3D 降噪/數位寬動態		
日/夜切換	X		外部觸發/自動模式/彩色模式/黑白模式
白平衡	自動/手動		
曝光模式	全局曝光/前光補償/背光補償		
聲音	TVI 同軸音	RCA 聲音輸出	X
電源供應	DC 12V(±20%) / 70mA		